

Благодарим вас за выбор продукции Fotokvant!

SL-60AI светодиодный осветитель для телефона


Инструкция по применению



Меры предосторожности

Во избежание повреждения осветителя или получения травм, пожалуйста, ознакомьтесь со следующими мерами предосторожности перед использованием и храните руководство, чтобы все пользователи всегда могли его найти. Перед использованием данного устройства внимательно прочтите всю инструкцию и сохраните ее для использования на будущее.

1. Элементы осветителя



1. Рассеиватель	2. Винт фиксации наклона
3. Селфи-зажим	4. Крепёжная резьба ¼ дюйма
5. Крепёжная резьба для мобильных линз	6. Кнопка включения/выключения/выбора цветовой температуры
7. Кнопка увеличения яркости	8. Кнопка уменьшения яркости
9. Разъём зарядки micro-USB	10. Разъём зарядки Type-C
11. Указатель уровня заряда	12. Крепление для телефона
13. Разъём установки селфи-зажима	

2. Характеристики

Осветитель представляет из себя компактную LED-панель, созданную для работы со смартфонами. В осветителе используется 30 светодиодов температурой 5600K и 30 светодиодов температурой 3200K. Есть 3 режима работы света: холодный, смешанный, тёплый. С помощью крепления-прищепки (3-й элемент на схеме) осветитель крепится для подсвечивания лица при селфи-съемке, а зажим телефона (4-й элемент на схеме) позволит закрепить осветитель на заднюю часть телефона, чтобы подсвечивать объекты при съемке на основную камеру смартфона. Питание осуществляется с помощью встроенного литиевого аккумулятора объёмом 2000 mAh, который позволяет работать со светильником до двух часов, в зависимости от условий эксплуатации. Зарядка осуществляется на выбор через разъемы: micro-USB или Type-C.



ВНИМАНИЕ!

Во избежание риска возгорания или поражения электрическим током не допускайте попадания на устройство воды или влаги.

3. Уход за осветителем

1. Пыль и загрязнения удаляйте с помощью салфетки из микрофибры и кисточки. В случае сильного загрязнения допускается протирание слегка увлажнённой тканью. После чего необходимо все вытереть насухо.

2. Не используйте сильнодействующие моющие средства, такие как растворители, ацетон и спирт. Они могут повредить элементы осветителя.


4. Установка и работа с осветителем

1. Установка.

а) Чтобы использовать осветитель для селфи-съемки, необходимо установить селфи-зажим (3-й элемент) в осветитель, вставив конец фиксирующей пружины зажима в крепежный паз на корпусе осветителя до щелчка. Удостоверьтесь в том, что соединение зафиксировалось. Закрепите осветитель на смартфон так, чтобы фронтальная камера попадала в отверстие зажима.



б) Для изменения наклона осветителя ослабьте винт против часовой стрелки (2-й элемент), настройте наклон, а затем зафиксируйте в выбранном положении с помощью винта по часовой стрелке. Для снятия селфи-зажима нажмите на конец фиксирующей пружины зажима и потяните за зажим.



в) Для использования осветителя в роли заполняющего света при съемке на основную камеру необходимо закрепить его на телефон с помощью зажима (12-й элемент), оттянув один край зажима, как указано на схеме ниже.

2. Зарядка осветителя.

Подключите зарядное устройство к источнику питания, а затем с помощью кабеля питания USB на micro-USB или Type-C подключите зарядное устройство к осветителю. В это время индикатор заряда мигает, указывая на то, что аккумулятор заряжается. Постоянно горящая индикация укажет на завершённую зарядку.

5. Функции

1. Включение/выключение/изменение цветовой температуры.

а) Чтобы включить осветитель зажмите на 3 секунды кнопку (значок) включения/выключения.
б) Чтобы выключить осветитель зажмите на 3 секунды кнопку включения/выключения.
в) Чтобы изменить цветовую температуру временно нажмите кнопку включения/выключения.

2. Изменение цветовой температуры.


Осветитель запрограммирован на 3 режима цветовой температуры: холодный, смешанный, тёплый. Выберите подходящий режим временно нажав на кнопку включения/выключения (значок).

3. Регулировка яркости.

Регулировка яркости осуществляется в любом из режимов цветовой температуры с помощью кнопок (+) и (-). Шаг регулировки 10%, яркость от 10% до 100%.

6. Габариты изделия

Ширина – 11,8 мм. Длина – 75 мм. Высота – 104 мм.



*Допуски: ± 1.0 мм.

7. Технические характеристики

1.	Применение	Мобильная/репортажная съемка/блоггинг
2.	Светодиоды	30 светодиодов цветовой температурой 3200K и 30 светодиодов цветовой температурой 5600K
3.	Диапазон регулировки яркости	10-100%
4.	Максимальная освещенность	250лк/0.5м
5.	Диапазон цветовой температуры	3200K - 5600K
6.	Коэффициента цветопередачи	CRI > 95
7.	Показания дисплея	Статус зарядки, остаточный заряд
8.	Аккумулятор	Встроенный литиево-полимерный
9.	Характеристики аккумулятора	3.7V, 2000mAh
10.	Крепление	Два крепления на смартфон, отверстие ¼ дюйма
11.	Материал корпуса	Пластик
12.	Масса нетто	139 г
13.	Температура рабочей среды	0°C — 40°C
14.	Температура хранения	-10°C — 50°C
15.	Относительная влажность	20% — 80%
16.	Габариты	104x11.8x75 мм
17.	Мощность	4W